HEINE QUALITY MADE IN GERMANY

trattamento igienico
Retinoscopi HEINE BETA® 200 con ParaStop®

Disinfezione per strofinamento

1. **Preparazione**
   Se si sospetta una contaminazione, procedere ad una igienizzazione.
   Spegnere il dispositivo e lasciarlo raffreddare.
2. **Pulizia manuale e disinfezione**

⚠ Prestare attenzione che tutte le superfici siano completamente bagnate per il tempo di esposizione totale specificato dal produttore del disinfettante. Aumentare eventualmente il numero di procedure di strofinamento e/o il numero di passaggi.

Attrezzatura

- Detergente, se necessario: enzimatica (ad es. neodisher® MediClean)
- Disinfettante:
  alcolico (ad es. Incides® N)
  o
  alcolico + a base di sali d'ammonio quaternario (ad es. Super Sani-Cloth®)

Implementazione

- Per lo sporco più ostinato, è possibile pulire con una salvietta imbevuta di agente di pulizia prima della disinfezione con una salvietta disinfettante.
- Pulire e disinfettare il dispositivo manualmente.
- Prestare particolare attenzione alle aree di difficile.
- Strofinare con cura le aree con cui si entra in contatto: ad es. elementi operativi, comandi a rotazione, elementi di blocco.
- Per rimuovere il disinfettante e quindi asciugare, seguire le istruzioni fornite dal produttore del disinfettante.

3. **Ispezione e test di funzionamento**

⚠
- Verificare la presenza di eventuali impuritá o contaminanti visibili sul l'apparecchio. Eventualmente igienizzare nuovamente. Se gli agenti contaminanti non possono essere rimossi procedere alla eliminazione.

4. **Conservazione**
   Conservare in modo da proteggere da ricontaminazione, polvere e umidità.

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG • Kientalstr. 7 • 82211 Herrsching • Germany
Tel. +49(0)8152/38-0 • Fax +49(0)8152/38-202 • E-Mail: info@heine.com • **www.heine.com**

MED 113939 02/04.2018